

1. Koja će biti vrijednost varijable c nakon izvođenja sljedećih naredaba?

a = 7

b = 4

c = NE(NE(a < b) I a) ILI b

**Rješenje:**

c = NE(NE(a < b) I a) ILI b = NE(NE(7 < 4) I 7) ILI 4 =  
NE(NE(0) I 7) ILI 4 = NE(1 I 7) ILI 4 = NE(1) ILI 4 = 0 ILI 4 = 1

2. Koja će biti vrijednost varijable d nakon izvođenja sljedećih naredaba?

a = 2

b = 3

c = 4

d = (a < b) I (b < c) ILI NE(c > a + b)

**Rješenje:**

d = (a < b) I (b < c) ILI NE(c > a + b) = (2 < 3) I (3 < 4) ILI  
NE(4 > 2 + 3) = 1 I 1 ILI NE(0) = 1 ILI 1 = 1

3. Napiši izraz kojim bi se provjerilo je li uneseni broj veći od nule i manji od 100.

**Rješenje:**

(a > 0) I (a < 100)

4. Napiši izraz kojim bi se provjerilo je li uneseni broj dvoznamenkast.

**Rješenje:**

(a > 9) I (a < 100)